

*Solutions de gestion pour la
distribution de l'eau
et l'irrigation*

IRRInet-XL

IRRInet XL vous apporte :

Plus de possibilités que IRRInet

Une capacité augmentée

De nombreux types de modules

Un terminal sur PC

Une taille réduite

**Le support des Impacts, Scorpions,
IRRInets, Piccolos**



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Part intégrale du système ICC

IRRInet XL est intégré dans le logiciel ICC et est également compatible avec les anciens satellites IRRInet

Une grande variété de modules

Jusqu'à 3 modules par satellite :
Module AC : 14 sorties, 2 entrées
Module DC : 8 sorties, 8 entrées
Module SC : 63 décodeurs
Module AI : 6 entrées analogiques
Module AO : 4 sorties analogiques
Module DI : Contacts secs - relais

Plus de types de communication

IRRInet XL utilise un protocole de communication MOTOROLA, hautement éprouvé, et supportant de nombreux média de communication :
Radios UHF / VHF

Réseau TCP/IP
RS 232

Choisissez le mode de communication qui vous convient le mieux !

Alimentation
230 VAC
12 VDC

Capacités

500 sorties (vannes, pompes,...)
500 entrées (débitmètres, T°, vent...)
100 lignes d'irrigation
400 programmes arrosage indépendants
400 pompes doseuses
100 filtres automatiques
Nombre illimité de voies par programme
Nombre illimité de pompes doseuses par programme
Et plus encore...

Fonction relais

IRRInet XL peut fonctionner comme satellite relié au central mais est aussi capable de faire office de relais radio lorsque la configuration géographique des lieux l'impose, éliminant ainsi l'utilisation d'un relais dédié.

Contrôle local par PC

Une connexion directe par PC portable permet de charger un programme autonome ou de commander d'autres éléments du système à partir d'un satellite

Présentation

Châssis métal pour montage mural
Coffret plastique petite taille
Coffret plastique grande taille (avec châssis métal)

IRRInet
for a greener world*

Pour toute information complémentaire envoyez votre demande à :
contact@sadimato.com

Motorola, IRRInet-XL, IRRInet, ICC, Piccolo, Scorpions and Impact are trademarks of Motorola Inc. • All company and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies • © 2002 by Motorola Inc. • Motorola Inc. • 1301 E. Algonquin Road • Schaumburg, IL 60196 • Specifications Subject to Change Without Notice

Sadimato sas - 90 avenue de Dreux - 78640 Plaisir Cedex - France
Tél. : +33 (0) 1 30 81 77 30 - Fax : +33 (0) 1 30 54 26 26